

LED Emergencia

LED EMERG R1 2X1.6W

P23342

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 180 minutos de autonomía.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto con spots integrados
- Chasis de color blanco con lamparas ajustables
- Bateria recargable y botón de prueba
- Indicador de estado de bateria
- Conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz.

APLICACIONES

- Pasillos y escaleras
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
- Rutas de evacuación en interiores



90 minutos
Autonomía en emergencia



**Ultra
Confiable**



**ENCENDIDO
INSTANTANEO**

DATOS ÓPTICOS

DATOS FÍSICOS

DATOS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	6500K (DL)	Acabado	Gris	Potencia de entrada	Max 1.5W
Flujo luminoso	2X70 lm	Grado de protección	IP20	Tensión de operación	120-277V
Ángulo de apertura	120°	Dimensiones (WxLxH)	120 x 392 x 130 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Reproducción de color (IRC)	>70	Tipo de montaje	Sobreponer	Corriente de entrada	Max 0.025A
Potencia Spot LED	2x1.6W	Chasis	Carcasa termo plástica	Factor de potencia	0.5
		Material óptica	PMMA	Batería	Ni-MH 3.6V 600mAH
		Temperatura de operación	0°C ~ 40°C	Tiempo de carga	24 horas
				Tiempo de autonomía	90 min
				Ciclos carga/descarga	>400 ciclos
				THD	<90%

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA

